

# 韌體更新

請先至創見官方網站下載最新版本的韌體：<https://tw.transcend-info.com/support/service>。

備註：為了避免您寶貴的資料遺失，建議您在韌體更新之前將 DP250 行車記錄器內的資料先備份到其他地方。

1. 從創見官方網站下載韌體壓縮檔後，將它解壓縮並將“FWDP5550.bin”放置於 microSD 卡的“SYSTEM”資料夾中。



2. 將含有韌體的 microSD 卡插入行車記錄器的卡槽中。
3. 將 DrivePro 連接至外部電源。韌體更新中，請勿拔除電源線。
4. 從設定選單中，選擇韌體更新，按下  開始更新韌體。DrivePro 將會從記憶卡中尋找韌體進行更新。